



## Configuraciones de canales para módulos analógicos estándares de la serie 1771-N

### Notas informativas

#### Información que esta publicación contiene

Esta publicación contiene información suplementaria específica para su módulo de la serie 1771-N. La Tabla A indica la configuración de cada canal en los diversos módulos estándares de la serie 1771-N. Use esta información junto con su manual del usuario (publicación 1771-6.5.64ES) y las notas informativas sobre transferencias de bloques de lectura/escritura específicas para su módulo.

**Tabla A**  
Configuraciones de canales para los módulos estándares de la serie 1771-N

Módulo	Canal 1	Canal 2	Canal 3	Canal 4	Canal 5	Canal 6	Canal 7	Canal 8	Notas informativas sobre transferencias de bloques de lectura/escritura
1771-NIS	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIV	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIV1	±10 V	±10 V	±10 V	±10 V	±10 V	±10 V	±10 V	±10 V	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIVR	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NIVT	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NR	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NT1	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NT2	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	-5/+55 mV/TC	1771-6.5.64-RN0/8
1771-NOC	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	0-25 mA out	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	1771-6.5.64-RN8/0
1771-NOV	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	Salida ±10 V	1771-6.5.64-RN8/0
1771-NB4T	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	±100 mV/TC	±100 mV/TC					1771-6.5.64-RN2/2
1771-NB4S	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	4-20 mA	4-20 mA					1771-6.5.64-RN2/2
1771-NBSC	Salida 0-25 mA	Salida 0-25mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	4-20 mA	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBRC	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	RTD	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBTC	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	±100 mV/TC	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBV1	Salida ±10 V	Saida ±10 V	Entrada ±10 V	Entrada ±10 V	Entrada ±10 V	Entrada ±10 V	Entrada ±10 V	Entrada ±10 V	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NBVC	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	±5 V (±20 mA)	1771-6.5.64-RN2/6
1771-NX1	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	RTD	RTD	100 mV/TC	1771-6.5.64-RN5/3
1771-NX2	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	RTD	RTD	100 mV/TC	100 mV/TC	1771-6.5.64-RN4/4
1771-NX3	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	RTD	RTD	RTD	100 mV/TC	1771-6.5.64-RN4/4
1771-NX4	Salida 0-50 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	Salida 0-25 mA	RTD	100 mV/TC	1771-6.5.64-RN6/2



**ALLEN-BRADLEY**  
A ROCKWELL INTERNATIONAL COMPANY

Allen-Bradley ha estado ayudando a sus clientes a mejorar la productividad y la calidad durante 90 años. Diseñamos, fabricamos y brindamos servicio a una amplia variedad de productos de control y automatización en todo el mundo. Estos productos incluyen procesadores lógicos, dispositivos de control de movimiento y potencia, interfaces de operador-máquina, detectores y programas. Allen-Bradley es una subsidiaria de Rockwell International, una de las principales empresas de tecnología del mundo.

Con oficinas en las principales ciudades del mundo.



Alemania • Arabia Saudita • Argelia • Argentina • Australia • Austria • Bahrein • Bélgica • Brasil • Bulgaria • Canadá • Chile • Chipre • Colombia • Corea • Costa Rica • Croacia • Dinamarca • Ecuador • Egipto • El Salvador • Emiratos Arabes Unidos • Eslovenia • España • Estados Unidos • Finlandia • Francia • Grecia • Guatemala • Holanda • Honduras • Hong Kong • Hungría • India • Indonesia • Irlanda • Islandia • Israel • Italia • Jamaica • Japón • Jordania • Katar • Kuwait • Las Filipinas • Líbano • Malasia • México • Myanmar • Noruega • Nueva Zelanda • Omán • Pakistán • Perú • Polonia • Portugal • Puerto Rico • Reino Unido • República Checa • República de Eslovaquia • República de Sudáfrica • República Popular China • Rumania • Rusia-CIS • Singapur • Suiza • Taiwan • Tailandia • Turquía • Uruguay • Venezuela • Vietnam • Yugoslavia

**Sede mundial:** Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 EE.UU. Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

**Sede Europa:** Allen-Bradley, Robert-Bosch-Straße 5, 63303 Dreieich, Alemania. Tel: (49) 6103 379733, Fax: (49) 6103 379731

**Sede España:** Allen-Bradley (España) S.A., Avda Gran Vía 8-10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Tel: (34) 3 331 70 04, Fax: (34) 3 331 79 62

**Oficinas de Ventas:** - **Madrid:** Sector Foresta, 40 - 1º, 28760 Tres Cantos, Madrid. Tel: (34) 1 803 89 77, Fax: (34) 1 803 51 99

**Valencia:** Vives Liern. 3, 1ºB, 46007 Valencia. Tel: (34) 6 341 91 02, Fax: (34) 6 341 56 44

**Bilbao:** Villa de Plencia, 4 Antiguo Golf, 48930 Las Arenas-Getxo, Vizcaya. Tel: (34) 4 480 16 81, Fax: (34) 4 480 09 16