



## Información crítica – ¡Lea esto primero!

Lea este documento antes de usar el Software de Programación Avanzada, **versión 5.01**. Este detalla anomalías que se han experimentado y verificado en el APS v5.01, las cuales se suman a las indicadas en la publicación 1747-6.4-RN1ES, del mes de agosto de 1994.

Guarde este documento junto con el *Manual del usuario del Software de Programación Avanzada*, Número de publicación 1747-6.4ES.

### Cuando se seleccionan controladores incorrectos se produce una operación inesperada de la computadora

Descripción de la operación: Sólo se puede ejecutar APS 5.01 en MS Windows™ 3.1 con cualquier fin, inclusive operaciones APS fuera de línea, después que haber efectuado los siguientes pasos *antes de ejecutar MS Windows*:

1. Seleccione el controlador Windows DH485 o Windows DH+ como configuración en línea guardada.
2. Cargue los controladores INTERCHANGE™ correctos.

Ningún otro controlador ha sido diseñado para usarse con MS Windows.

En algunas computadoras, puede producirse una operación inesperada de la computadora cuando se ejecuta APS 5.01 en MS Windows 3.1, cuando la configuración en línea guardada es un controlador que no es para Windows. En particular, se han producido alteraciones de configuración CMOS en algunas computadoras Gateway 2000™ COLORBOOK™ DX33 notebook, con SystemSoft Flash BIOS (2209-31). Aparece un mensaje similar al siguiente:

#### CMOS SET-UP CHECKSUM ERROR

Solución: Antes de ejecutar APS 5.01 en MS Windows, asegúrese de que esté seleccionado un controlador Windows. Ejecute APS en DOS y seleccione el controlador Windows DH485 o Windows DH+. Guarde la configuración presionando [F9].

Si está usando la computadora Gateway 2000 COLORBOOK, también recomendamos que la actualice con la última versión de SystemSoft BIOS (2209-78). Con esta actualización no se ha observado alteración de la configuración CMOS. Para obtener la actualización, comuníquese con Gateway 2000 Inc.

### Controladores PCMK incompatibles

Descripción de la operación: Si su computadora está cargada con el software 6200 v4.5 configurado para el controlador directo PCMK y usted carga APS v5.01, el software 6200 no podrá entrar en línea a través de la utilidad QUIEN activo. Esto se debe a una versión incorrecta de un archivo. Podrá entrar en línea directamente desde el 6200, pero no desde la utilidad QUIEN. Esta situación sólo se produce cuando se usa el controlador directo 1784-PCMK, y *no* se producirá si está configurado para el controlador PCMK INTERCHANGE.

Solución: Si tiene que ejecutar el software 6200 desde DOS y usar el controlador PCMK autónomo, corrija la situación introduciendo los siguientes dos comandos *después* de la instalación:

- APS v5.01 en un sistema que ya está ejecutando 6200 v4.5
- 6200 v4.5 en un sistema que ya está ejecutando APS v5.01

```
attrib -r \ipds\attach\klpcl.exe  
copy \ipds\attach\plc5\klpcl.exe  
\ipds\attach\klpcl.exe
```

Usted tiene que usar el primer comando para retirar el atributo de sólo lectura del archivo de destino. Después de la copia, su archivo de destino tendrá establecido el atributo de sólo lectura. Por lo tanto, usted no tiene que establecer el atributo.

## Configuración del módulo RTD

Descripción de la operación: Cuando usted está en la pantalla de configuración de E/S y configura manualmente ([F5]–MODIFIC SLOT, [F2]–SELECC. MODULO) una ranura para un módulo 1747–NR4 RTD, aparece la descripción correcta de texto para la ranura configurada; *sin embargo*, el código ID del módulo es incorrecto. APS v5.01 establece el código ID en 313 cuando debería ser 3513.

Solución: En la pantalla de configuración de E/S, seleccione OTRO para el tipo de módulo e introduzca manualmente el código ID 3513.

DH+ e INTERCHANGE son marcas comerciales de Allen-Bradley Company, Inc.  
Gateway 2000 y COLORBOOK son marcas comerciales de Gateway 2000, Inc.  
Windows es una marca comercial de Microsoft Corp.



Allen-Bradley ha estado ayudando a sus clientes a mejorar la productividad y la calidad durante 90 años. Diseñamos, fabricamos y brindamos servicio a una amplia variedad de productos de control y automatización en todo el mundo. Estos productos incluyen procesadores lógicos, dispositivos de control de movimiento y potencia, interfaces de operador-máquina, detectores y programas. Allen-Bradley es una subsidiaria de Rockwell International, una de las principales empresas de tecnología del mundo.



Con oficinas en las principales ciudades del mundo.

Alemania • Arabia Saudita • Argelia • Argentina • Australia • Austria • Bahrein • Bélgica • Brasil • Bulgaria • Canadá • Chile • Chipre • Colombia • Corea • Costa Rica • Croacia • Dinamarca • Ecuador • Egipto • El Salvador • Emiratos Arabes Unidos • Eslovenia • España • Estados Unidos • Finlandia • Francia • Grecia • Guatemala • Holanda • Honduras • Hong Kong • Hungría • India • Indonesia • Irlanda • Islandia • Israel • Italia • Jamaica • Japón • Jordania • Katar • Kuwait • Las Filipinas • Líbano • Malasia • México • Myanmar • Noruega • Nueva Zelanda • Omán • Pakistán • Perú • Polonia • Portugal • Puerto Rico • Reino Unido • República de Checoslovaquia • República de Eslovaquia • República de Sudáfrica • República Popular China • Rumania • Rusia-CIS • Singapur • Suiza • Taiwan • Tailandia • Turquía • Uruguay • Venezuela • Vietnam • Yugoslavia

**Sede mundial:** Allen-Bradley, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 EE.UU. Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444

**Sede Europa:** Allen-Bradley • Sprecher+Schuh, Sede Europea, Avenue Herrmann Debroux, 46, 1160 Bruselas, Bélgica.  
Teléfono (general): 32-(0) 2 663 06 00, Fax (general): 32-(0) 2 663 06 40

**Argentina:** Allen-Bradley (Argentina), Marketing Representative, Riobamba 781 2 A, (1025) Buenos Aires. Tel: (54) 1 811 32 47, Fax: (54) 1 811 32 47

**España:** **Barcelona:** Avda. Gran Vía 8–10, 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Tel: (93) 331 70 04/331 71 54, Fax: (93) 331 79 62/432 29 13  
**Bilbao:** Tel: (94) 480 16 81 Fax: (94) 480 09 16 **Madrid:** Tel: (91) 569 25 66/565/16 16 Fax: (91) 460 20 85/565 16 87  
**Sevilla:** Tel: (95) 468 35 51/468 36 52, Fax (95) 465 62 58 **Valencia:** Tel: (96) 377 06 12/377 06 62, Fax: (96) 377 07 61

**México:** **México, D.F. (Distrito Federal)** Allen-Bradley de México S.A. de C.V., Constituyentes No. 1154 Piso 10, Col. Lomas Altas, México, D.F. 11950.  
Tel: (52) 5 259 0040, Fax: (52) 5 259 1907/1166

**Guadalajara:** Tel: (52) 31 211 075/(52) 36 476 375 **Monterrey:** Tel: (52) 8 333 2739 Fax: (52) 8 347 6178

**Puebla, PUE.:** Tel: (52) 22 376 112, Fax: (52) 22 376 119 **Queretaro, QRO.:** Tel: (52) 42 184 330, Fax: (52) 42 184 270

**Venezuela:** Allen-Bradley de Venezuela C.A., Avenida Gonzalez Rincones, Zona Industrial La Trinidad, Urbanización La Trinidad, Caracas Venezuela.  
Tel: (58) 2 943 23 11, Fax: (58) 2 943 39 55